

# HOCHFREQUENZ-LADEGERÄTE



**CHARGE  
BOX  
HF1**

1PHASIG  
190-240V // 50-60Hz

Die neu entwickelten 4Load Professional Ladegeräte runden nun das Programm von 4Load ab. Mit der großen Flexibilität an Einstellungsmöglichkeiten hat man für jede Art von Bleibatterie genau das richtige Ladeprofil. Somit werden die Voraussetzungen für eine maximale Lebensdauer der Batterie gewährleistet. Zudem überzeugt die Serie mit der einfachen Bedienung über das Display und der Sicherheitsausstattung. Zusätzlich haben die Geräte auch eine automatische Ladeerhaltung.

Artikel-Nr.	Geräte-Typ	Ladezeiten nach Kapazität c5 in AH							Ladezeiten nach Kap. c10 in AH	
		PzS				PzV	GiV	GiS	AGM allgemein	Odyssey
		6,5 - 7,5 h	7,5 - 8,5 h	8,5 - 10 h	10 - 14 h	12 - 14 h	11 - 14 h	9 - 14 h	7 - 10 h	2 - 5 h
		1	2	3	4	5	6	7	8	8
		AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	
CB-HF1-12/20	12 V / 20 A	100-125	125-160	160-182	182-250	133-167	111-167	150-240	100-200	32-80
CB-HF1-12/25	12 V / 25 A	125-156	156-200	200-227	227-313	167-208	139-208	188-300	125-250	40-100
CB-HF1-12/30	12 V / 30 A	150-188	188-240	240-273	273-375	200-250	167-250	225-360	150-300	48-120
CB-HF1-12/40	12 V / 40 A	200-250	250-320	320-364	364-500	267-333	222-333	300-480	200-400	64-160
CB-HF1-24/20	24 V / 20 A	100-125	125-160	160-182	182-250	133-167	111-167	150-240	100-200	32-80
CB-HF1-24/25	24 V / 25 A	125-156	156-200	200-227	227-313	167-208	139-208	188-300	125-250	40-100
CB-HF1-24/30	24 V / 30 A	150-188	188-240	240-273	273-375	200-250	167-250	225-360	150-300	48-120
CB-HF1-24/35	24 V / 35 A	175-219	219-280	280-318	318-438	233-292	195-292	263-420	175-350	56-140
CB-HF1-24/40	24 V / 40 A	200-250	250-320	320-364	364-500	267-333	222-333	300-480	200-400	64-160
CB-HF1-36/15	36 V / 15 A	75-94	94-120	120-136	136-188	100-125	83-125	113-180	75-150	24-60
CB-HF1-36/20	36 V / 20 A	100-125	125-160	160-182	182-250	133-167	111-167	150-240	100-200	32-80
CB-HF1-36/25	36 V / 25 A	125-156	156-200	200-227	227-313	167-208	139-208	188-300	125-250	40-100
CB-HF1-36/30	36 V / 30 A	150-188	188-240	240-273	273-375	200-250	167-250	225-360	150-300	48-120
CB-HF1-48/15	48 V / 15 A	75-94	94-120	120-136	136-188	100-125	83-125	113-180	75-150	24-60
CB-HF1-48/20	48 V / 20 A	100-125	125-160	160-182	182-250	133-167	111-167	150-240	100-200	32-80

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung
CB-HF1-LOS	Losfahrerschutz	Losfahrerschutz – potentialfreier Ausgang
CB-HF1-FA	Fernanzeige	Fernanzeige – LED zum Anzeigen des Ladezustandes
CB-HF1-ST	Standfuß	Standfuß – Möglichkeit zur Bodenmontage

